

Skærm kalibrering:

Hvordan man kalibrerer touch skærmen efter software opdatering eller strømafbrydelse.

- Skærmen vil være sort med en farvet prik i øverste højre hjørne, når opdateringen/strømafbrydelsen er færdig.
- Fjern nu USB nøglen ved opdatering.
- Tryk så præcist på den farvede prik.
- Når dette er gjort, vil der komme en ny farvet prik i øverste venstre hjørne.
- Tryk præcist på den og en ny farvet prik vil komme i nederste venstre hjørne.
- Tryk præcist på den og en ny farvet prik vil komme i nederste højre hjørne.
- Tryk præcist på den og en ny farvet prik vil komme i midten af skærmen.
- Tryk præcist på den og startskærmen ville komme frem.
- Hvis *ikke* startskærmen kommer frem, vil der i stedet igen komme en farvet prik i øverste venstre hjørne.
- Tryk da på alle prikkerne, endnu en runde.
- Dette vil ske, hvis ikke der har været trykket præcis nok.
- Hvis ikke startskærmen kommer frem efter 10 forsøg, så afbryd strømmen i min. 60 sek. Så vil styringen komme frem med den version, som var i den, før opdateringen.
- Prøv eventuelt da opdateringen endnu 1 gang.

Med venlig hilsen